Inters horaires programmables

digitaux

0 037 05

4 126 31

4 126 30

0 047 70

4 126 54

Assurent la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie

Réf.	Standard hebdomadaire
	Fonctionne en autonome et permet la gestion des énergies alternatives telles que les panneaux photovoltaïques Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique Précision de l'horloge : ± 1 s/jour Programmation minimum 1 mn Réserve de marche de l'horloge : 6 ans Face avant débrochable pour une programmation simple 28 réglages possible
0 037 05	**Alimentation 120/230 V∿ - 50/60 Hz** 1 sortie 16 A - 250 V∿ µ cos φ = 1 par 1 contact inverseur Consommation faible : seulement 0,1 W 1 module 17,5 mm

	Multifonctions hebdomadaires
	Permettent une programmation journalière ou hebdomadaire Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatiques Menu déroulant, 15 langues au choix 56 programmations possibles Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date Programmation minimum 1 s Horloge de grande précision : ± 0,1 s/jour Réserve de marche de l'horloge : 5 ans Programmation directe sur clavier, ou à l'aide de la clé transfert de programme réf. 4 128 72 Fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires
4 126 31	**Alimentation 230 V∿ - 50/60 Hz** 1 sortie 16 A - 250 V∿ µ cos φ = 1 par 1 contact inverseur 2 modules 17,5 mm
4 126 41	2 sorties 16 A - 250 V∿ µ cos φ = 1 par 2 contacts inverseurs 2 modules 17,5 mm Permet, par exemple, de gérer séparément les enseignes lumineuses et l'éclairage des vitrines de magasins
4 126 33	**Alimentation 24 V∿ - 50/60 Hz** 1 sortie 16 A - 24 V∿ µ cos φ = 1 par 1 contact inverseur 2 modules 17,5 mm

Réf.	Multifonctions programme annuel
	Assurent la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique Permettent de programmer des périodes pendant toute l'année pour chaque canal 3 types de programmation et 28 programmes par canal : - journalière / hebdomadaire - annuelle - individuelle, pour exécuter un cycle de commutation hors cycle annuel (jours fériés, vacances, anniversaires…) Programmation directe sur clavier ou à l'aide du logiciel de programmation réf. 4 128 73
4 126 30	**Alimentation 230 V∿ - 50/60 Hz** 2 sorties 16 A - 250 V∿ 2 modules 17,5 mm
0 047 70	**Alimentation 120/230 V∿ - 50/60 Hz** 4 sorties 16 A - 250 V∿ 6 modules 17,5 mm Livré avec clé de transfert de programme réf. 4 128 72

	Logiciel de programmation
	Permet la création, la sauvegarde et le transfert d'une programmation pour les inters horaires multifonctions multiprogrammes et programme annuel Le transfert de données vers la clé transfert de programme réf. 4 128 72 ou la clé livrée avec la réf. 0 047 70 s'effectue avec le chargeur de données connecté au port USB du micro-ordinateur
4 128 73	Ensemble composé d'un support logiciel sur CD ROM et d'un chargeur de données Compatible Windows Vista, 7, 8 et 10 Livré avec la clé transfert de progamme réf. 4 128 72

	Clé transfert de programme
	Permet d'enregistrer et de recopier une programmation effectuée : - directement sur un inter horaire multifonctions multiprogrammes (chargement sur l'appareil) - avec le logiciel de programmation installé sur PC sous Windows (chargement sur le chargeur de données) réf. 4 128 73
4 128 72	Clé pour inters horaires réf. 4 126 30/31/33/41 et inter crépusculaire réf. 4 126 26

	Astronomiques illuminations extérieures
	Permettent le pilotage d'illuminations extérieures en autonome Programmation automatique : il suffit d'initialiser les produits en fonction de l'heure, la date, la longitude et latitude Alimentation 230 V∿ - 50/60 Hz Réserve de marche 5 ans
4 126 54	1 sortie 16 A - 250 V∿ 2 modules 17,5 mm
4 126 57	2 sorties 16 A - 250 V∿ 2 modules 17,5 mm